

INLINE® MULTIMETER

mit Auto-Range, Pocketformat



- Multimeter im Taschenformat, nur 130x62x27mm
- Automatisch einstellbarer Messbereich: ACV/DCV/Widerstand/Kontinuität/Diode/Durchgang/NCV/mA/A
- Gleichspannung-Bereiche: 200mV/2V/20V/200V/600V
- Wechselspannung-Bereiche: 200mV/2V/20V/200V/600V
- Gleichstrom-Bereiche: 2000mA~10.00A
- Wechselstrom-Bereiche: 2000mA~10.00A
- Widerstands-Bereiche: 200Ohm/2kOhm/20kOhm/200kOhm/2MOhm/20MOhm
- Temperatur-Bereich: -200°C bis 1200°C
- 1999 LCD-Anzeige, Größe: 44x30 mm
- NCV/LIVE-Test
- True RMS - Messung
- Sicherheitseinstufung: CAT III 600V
- Automatische Abschaltung
- Hintergrundbeleuchtung/Taschenlampe
- Stromversorgung: 2x 1,5-V-Batterie AAA, im Lieferumfang enthalten

Technische Daten	
Artikel Breite:	6,2 cm
Artikel Höhe:	2,7 cm
Artikel Länge:	13 cm
Typ:	Multimeter
Verpackungsart:	InLine® Karton ohne Eurolochung

Art. Nr.	Typ	EAN
43117A	Multimeter	4043718316793



Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2025 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.